

ARTIKEL NR. 5435-2

DOTLUX Bewegungssensor PIR für MISTRALsmart mit swarm Funktion



zur Artikelseite



- Der swarm sensor erkennt Bewegungen per PIR-Technologie und verfügt über einen integrierten Lichtsensor.
- Er eignet sich für Deckenmontage bis zu 12m Höhe, ideal für Lager- und Industriehallen.
- Die Erfassungsbereichweite beträgt bis zu 12m bei 360° (Decke) bzw. <120° (Wand).
- Die Stromversorgung erfolgt mit 12V DC (Sensor) bzw. 220-240V AC (Master).
- Einstellungen können flexibel per Fernbedienung oder Drehknopf vorgenommen werden.
- Die Haltezeit ist zwischen 35 Sekunden und 30 Minuten einstellbar.
- Die Lichtschwelle ist zwischen 5 und 300 Lux wählbar oder deaktivierbar.
- Der Sensor speichert Einstellungen auch bei Stromausfall.
- Das Gehäuse ist IP65-zertifiziert und somit wasser- und staubdicht.
- Der Standby-Verbrauch liegt unter 0,5W.
- Standardeinstellung: Empfindlichkeit 100% / Haltezeit: 5s / Tageslichtsensor: Deaktivieren / Standby-Zeit: 0s / Standby-Dimmstufe: 20%

WARENGRUPPE		EC002556_Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten	
VORGÄNGERARTIKEL	5435-1	BEWEGUNGSSENSOR	Infrarot an/aus, 8m
GEWICHT IN KG	0.027	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	-
		GARANTIE IN JAHREN	5
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	-
		ART DES ZUBEHÖRS/ERSATZTEILS	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	Länge: 53mm Breite: 53mm Höhe: 47mm Durchmesser: 53mm	ERSATZTEIL	Nein
		ZUBEHÖR	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941027109
		DURCHMESSER IN MM	53
ABMESSUNGEN BREITE MM		53	
ABMESSUNGEN HÖHE MM		47	
FARBE		Grau	